



CHY9005 Miernik cęgowy AC/DC 0,1-600A

Cena: 559.00 zł

[CHY9005 Miernik cęgowy AC/DC 0,1-600A](#)

Kod produktu: 003587

Producent: CHY

Cechy konstrukcyjne i użytkowe:

- Średnica mierzonego przewodu Ø35mm max
- Pomiary typu True RMS dla ACV, ACA (20÷400Hz)
- Wskaźnik analogowy BARGRAF (20 razy/s)
- Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
- HOLD: zatrzymanie wyniku pomiaru na LCD
- INRUSH: pomiar prądów rozruchowych AC i DC
- MAX/MIN: rejestracja wartości MAX, MIN
- PEAK: zatrzymanie wartości szczytowej wyniku pomiaru prądów lub napięć AC i DC na LCD
- ZERO: pomiar względny
- Hz: natychmiastowe przejście do pomiaru częstotliwości podczas pomiaru prądu lub napięcia przemiennego
- Automatyczne wyłączenie po 10 minutach bezczynności

Specyfikacja:

- Wyświetlacz: LCD podświetlany 4 cyfry (9999 max)

- Bargraf: 40 segmentów (próbkowanie 20razy/s)
- Próbkowanie: 2 razy/s
- Bezpieczeństwo: PN-EN 61010-1 kat. III 1000V
- Kompatybilność elektromagnetyczna: PN-EN61326, PN-EN61000-4-2, PN-EN61000-4-3, PN-EN61000-4-8, PN-EN55011
- Obudowa dwukomponentowa z pokryciem tworzywem antyudarowym
- Ochrona wejść na przecięcie: A: 1000A AC/1200A DC,
- pozostałe funkcje: 600V AC/DC
- Współczynnik temperatury: 0,1 x (podana dokładność) / °C (0÷18°C, 28÷50°C)
- Środowisko pracy: 0÷50°C, RH<70%
- Środowisko przechowywania: -20÷60°C, RH<80%
- Zasilanie: bateria 9V (6F22)
- Wymiary: 233x80x43mm
- Masa: 346 g (z baterią)

Akcesoria:

- Sonda temperatury typu perłowego 1 szt.
- Adapter sondy temperatury 1 szt.
- Przewody pomiarowe (para)
- Bateria 9V (6F22)
- Instrukcja obsługi w języku polskim