

Tuner DVB-T STRONG SRT-8105 Eco



Cena: 159.00 zł

Tuner DVB-T STRONG SRT-8105 Eco

Kod produktu: 010354

Producent: Strong

Duże zalety, małe zużycie energii

Możesz cieszyć się programami w fantastycznej jakości HD i SD wraz z SRT 8105 ECO. Działa w najnowszej technologii oszczędzania energii wraz z kontrolą zasilania USB. Wsparcie DD +, nagrywanie na USB, odtwarzanie i obsługa multimedii. Ponadto wyposażony w listy ulubionych, blokadę rodzicielską, wielojęzyczne napisy, teletext i wiele innych. SRT 8105 ECO: ogromna rozrywka, małe zużycie.

Dane techniczne:

Demodulator

Demodulator: COFDM; 16 QAM/64 QAM
Tryb transmisji: 2 K - 8 K

Dekoder wideo

Poziom profilu: obsługa MPEG-2 MP@ML, AVC/H264HP@L4.1, MPEG-4 ASP
Rozdzielczość wideo: 576i/576p/720p/1080i/1080p
Dekodowanie i wyjście wideo: PAL
Format obrazu: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

Dekoder audio

Obsługa Audio: AAC/DD+*/AC3/PCM
MPEG MusiCam Layer II
Częstotliwość próbkowania: 32, 44.1, 48 KHz
Tryb Audio: Stereo, Joint Stereo, Dual

Multimedia

Odtwarzanie wideo – zakodowane MPEG-2 i MPEG-4 (mpg), VOB, AVI, TS, TRP, M2T, M2TS, MP4, MKV i MOV*

Odtwarzanie Audio – formaty MP3

Podgląd obrazu – format JPEG

* STRONG nie może zagwarantować odtwarzania plików wideo mimo tego, iż rozszerzenia znajdują się w wykazie, gdyż zależy to od używanego kodeka, prędkości transmisji danych i rozdzielczości (obsługiwane są wszystkie formaty kodeków MPEG).

Pamięć i System

Pamięć flash: 2 MB
SDRAM: 64 MB

Złącza

ANT IN - IEC żeńskie
TO TV - IEC męskie

Mono, Mono

*Dolby i symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Dolby Laboratories.

Tuner

Przód: Tuner DVB-T, UHF i VHF
Zakres częstotliwości wejściowej: 174 – 230 MHz (VHF) i 470 - 862 MHz (UHF)
Zakres częstotliwości przeszukiwania: 47 - 862 MHz
Poziom sygnału wejściowego: -82 ~-20 dBm

TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R)
HDMI 1.3
S/PDIF: wyjście koncentryczne
3 RCA (Audio L&R i Video CVBS)
Obsługa USB 2.0 port: 5 V/800 mA (maks.)

Specyfikacja:

- Odbiornik HDTV (1080p) dla niekodowanych cyfrowych programów telewizyjnych i radiowych odbieranych za pośrednictwem anteny zewnętrznej lub wewnętrznej *
- Port USB: nagrywanie programów telewizyjnych, odtwarzanie filmów wideo**, muzykę i pliki zdjęć, aktualizacja oprogramowania odbiornika przez urządzenia pamięci masowej USB
- Obsługa wielu formatów wideo, audio i obrazu
- Obsługa Dolby Digital+****
- Szybki i łatwy montaż oraz menu przyjazne dla użytkownika
- Doskonała jakość audio i wideo
- Regulacja zasilania USB w celu oszczędzania energii w trybie czuwania
- Pojemność pamięci: 1000 kanałów
- Szybkie przełączanie kanałów: sortowanie w kolejności alfabetycznej, wolne/kodowane kanały
- Elektroniczny Przewodnik po Programach (EPG) do wyświetlania na ekranie informacji na temat obecnych/nadchodzących wydarzeń do 7 dni***
- 8 timerów wydarzeń z 3 trybami (raz, codziennie, co tydzień)
- Funkcja blokady rodzicielskiej dla menu oraz poziomu blokady dla kanału
- Wielojęzyczna obsługa menu wyświetlanego na ekranie (OSD)
- Automatyczne i ręczne opcje skanowania kanału
- Wiele opcji obsługi kanału: zamykanie, edycja, przenoszenie, sortowanie, przeskakiwanie, usuwanie i zmiana nazwy
- Funkcja pamięci ostatnio oglądanego kanału w przypadku zaniku zasilania
- Przyjazne dla użytkownika zdalne sterowanie
- Automatyczna konwersja PAL
- 2 gry (Sudoku i Othello)
- Cyfrowy dźwięk przez wyjście koncentryczne (S / PDIF) po podłączeniu do cyfrowego wzmacniacza
- Uniwersalne wyjścia wideo: HDMI, SCART (RGB, CVBS), RCA
- Zgodne z DVB-T, Tuner UHF / VHF z funkcją przeszukiwania
- Obsługa aktywnej anteny przez wyjście 5 V
- Oszczędzająca energię funkcja automatycznego czuwania
- Złącza: ANT IN, TO TV, koncentryczny S/PDIF, HDMI, TV SCART, 3 RCA (Audio L&R i Video), port USB

- Rezerwacja nagrań bezpośrednio z EPG
- Telegazeta, pełne wielojęzyczne napisy DVB i obsługa ścieżki dźwiękowej***
- 8 list ulubionych programów telewizyjnych i radiowych

* W zależności od warunków sygnału lokalnego

** STRONG nie może zagwarantować odtwarzania plików wideo mimo tego, iż rozszerzenia znajdują się w wykazie, gdyż zależy to od używanego kodeka, prędkości transmisji danych i rozdzielczości (obsługiwane są wszystkie formaty kodeków MPEG).

*** Dostępność w zależności od nadawcy

**** Dolby i symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Dolby Laboratories.

Istnieją różne powody nietypowego działania odbiornika. Proszę sprawdzić odbiornik zgodnie z poniższymi procedurami. Jeżeli odbiornik nie działała właściwie po sprawdzeniu prosimy o kontakt z Państwa dealerem lub lokalną linią. Proszę NIE otwierać lub demontować odbiornika. Może to doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji a gwarancja zostanie unieważniona.

Problem	Możliwa przyczyna	Co zrobić
Wskaźnik LED nie świeci się	Urządzenie odłączone od sieci	Proszę
Brak sygnału	Antena jest odłączona	Proszę
	Antena jest uszkodzona/złe podłączone	Proszę
	Poza obszarem sygnałów cyfrowych	Proszę
	Aktywna antena wymagana WŁĄCZENIA mocy/zewnętrznej mocy anteny	Proszę odbior
Brak obrazu lub dźwięku w telewizorze	HDMI nie jest wybrany w telewizorze lub wzmacniacz jest ustawiony na rozdzielczość wyższą niż obsługiwana przez telewizor	Proszę TV odbior
	Telewizor nie jest włączony	Proszę
Wiadomość o kanalekodowanym	Kanał jest zakodowany	Proszę
Brak reakcji na polecenia pilota	Odbiornik wyłączony	Proszę
	Pilot nie jest prawidłowo skierowany	Proszę
	Panel przedni zablokowany	Proszę
	Baterie pilota wyczerpane	Proszę
Zapomniany kod PIN		Proszę

		wysła stronę
Po umiejscowieniu odbiornika w innym pomieszczeniu/obszarze nie można odbierać cyfrowego odbioru	Sygnały anteny są zbyt słabe	Proszę pilocie wyreg odbior lub pr
Odbiornik wyłączy się automatycznie.	Funkcja Auto Stanby włączona.	Proszę uzyska spraw

Szczegóły

Rodzaj odbiornika

DVB-T