



## Akumulator MW 12V 7,2Ah 6,3mm 7,2-12L

Cena: 82.00 zł

[Akumulator MW 7,2-12L 6,3mm 12V 7,2Ah](#)

**Kod produktu: 016948**

**Producent: MW Power**

### Specyfikacja:

Pojemność: 7,2Ah

Napięcie: 12V

Wymiary(mm) [dł x szer x wys.]: 151 x 65 x 94 (z zaciskami 100)

Waga [kg]: 2,45

Rezystancja wewnętrzna: 22 mΩ

Dopuszczalny zakres temperatur dla:

- Rozładowania: -20°C ~ 50°C

- Ładowania: -20°C ~ 50°C

- Przechowywania: -20°C ~ 50°C

Dopuszczalne napięcie ładowania:

- 13,50 do 13,80 V – buforowo

- 14,40 do 15,00 V – cyklicznie

Zalecany maksymalny prąd ładowania: 2,25A

Maksymalny prąd rozładowania: 100A (5s)

Jednostka miary: sztuka

Akumulatory żelowe **MW Power** serii **MW** są przeznaczone do stosowania zarówno w systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach w których akumulator pracuje cyklicznie. Preferowane zastosowania akumulatorów tej serii to: zasilanie rezerwowe w systemach automatyki, kasach fiskalnych oraz jako źródło energii w urządzeniach przenośnych, zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej. Dla rozładowań 50% do 500 cykli pracy.

**Akumulator ten nie wymaga obsługi**, jeżeli jest poprawnie użytkowany, **może pracować w każdej pozycji**, podczas normalnej pracy nie wydzielają się żadne gazy, nie ma możliwości wycieku elektrolitu.

Projektowana żywotność wynosi **6-9 lat** dla 20-25°C.

**Stosowany w:**

- sondy wędkarskie, zabawki, i inne
- telekomunikacja, energetyka, przemysł, medycyna.

Do awaryjnego zasilania w:

- centralach telefonicznych,
- stacjach bazowych i przekaźnikowych,
- siłowniach prądu stałego,
- zasilaczach TV kablowych,
- oświetleniu ewakuacyjnym,
- systemach alarmowych,

**Stosowany w UPS-ach:**

**APC:** Smart-UPS 450, Smart-UPS 600, Smart-UPS 700, Smart 700, Smart 750, CS 650,

**Ever:** ECO 700 CDS, ECO Pro 700 CDS,

**Fideltronik:** Ares 1000, Ares 1600, Ares 3000, Ares 500, Ares 700, Ares Cool, Ares LT1, Ares LT2, Ares LT3, LUPUS 1000, LUPUS 1500, LUPUS 1600, LUPUS 500, LUPUS 700,

LUPUS KI 1000, LUPUS KI 2000, LUPUS KI 3000, LUPUS KR1000,

LUPUS KR2000,

LUPUS KR2000-J, LUPUS KR3000, LUPUS KR3000-J, MB4814, MB4821.

**Zastępuje akumulatory:**

MW7.2-12

SSB: SB7.2-12

APC: RBC17, RBC2, RBC 48, RBC48,

Yuasa: NP7-12, Y7-12,

Powersonic: PS-1265, PS-1270, PS-1270F2,

Panasonic: LC-R127R2P, LC-R127R2P1, LC-R127R2PG1, LCR12V6.5BP, LCP126R5P,

LCR12V7.2P,

CSB: GH1270, GP1270, GP1272, HR1270, B&B BP7-12, BP7.2-12,

Ritar: RT 1275, RT1275,  
Rocket: ES7-12,  
Sonnenschein: A506/6.5S, A512/6.5S  
GS Portalac: PE12V7 PE12V9F2 PX12090 PWL12V7  
Hitachi: HP7-12  
Exide: EP7-12  
Ultracell: CB7-12  
Injusa: IJ7-12  
Diamec: DM12-7.2

## **Szczegóły**

Napięcie	12V
Pojemność	7,2Ah