

## Przetwornica MW 600W/24V PM-A-0600A



Cena: 289.00 zł

**Przetwornica MW 600W/24V PM-A-0600A**

**Kod produktu: 020131**

**Producent: MW Mean Well**

Przetwornice ( inwertery) wykorzystują napięcie stałe (12VDC lub 24VDC) do zasilania urządzeń napięciem 230V AC. Charakteryzują się małymi gabarytami oraz małym ciężarem. Inwertery serii PM-A wytwarzają napięcie o kształcie tzw. aproksymowanej sinusoidy dlatego przed zastosowaniem należy upewnić się czy zasilane urządzenie może być podłączone do takiego źródła zasilania.

Inwertery posiadają zabezpieczenia: przed przeciążeniem lub zwarciem, termiczne, przed odwrotnym podłączeniem baterii, przed za wysokim/za niskim napięciem zasilania.

### **Dane techniczne :**

Napięcie wejściowe: 20-30V DC

Prąd wejściowy przy 100% obciążenia: 40A

Pobór prądu w stanie czuwania: 0.35A

Napięcia wyjściowe (AC): 100V; 110V; 120V; 220V; 230V; 240V

Kształt sygnału wyjściowego: Aproksymowany (modyfikowany) sinus

Częstotliwość wyjściowa : 50Hz; 60Hz

Moc wyjściowa: 600W

Moc wyjściowa chwilowa: 1500W

Sprawność: 85~90%

Alarm rozładowania baterii: 21+/-0.8V DC

Wyłączenie przy rozładowanych bateriach: 20+/-0.8V DC

Zabezpieczenie termiczne: 60+/-5°C

Zabezpieczenie przeciążeniowe: Tak

Zabezpieczenie przeciw zwarciove: Tak

Ograniczenie napięcia wejściowego: Tak

Zabezpieczenie polaryzacyjne baterii: Tak (bezpiecznik)

Bezpiecznik: 3 x 20A

Wymiary (dł x szer x wys) [mm]: 213 x 200 x 70

Waga: 2000g

**Niektóre zastosowania:**

<b>Moc inwertera</b>	
<b>Urządzenia Elektroniczne</b>	
14' i 21' odbiorniki TV	
HD odbiorniki TV	
Stacje Playstation i X-Box	
Przenośne gry wideo	
Odtwarzacze DVD	
Laptopy	
Komputery PC ( bez monitora)	
Komputery PC ( z monitorem 15' lub 17')	
Ładowarki telefonów komórkowych	
Elektryczne maszynki do golenia	
Drukarki	
Faksy	
Mini wieże stereo	
Sytemy HiFi	
<b>Narzędzia</b>	
Ładowarki baterii	
550W wiertarka	
Szlifierka	
Mała kompresory	
<b>Urządzenia gospodarstwa domowego</b>	
Małe kuchenki mikrofalowe	
Średnie kuchenki mikrofalowe	
Kawiarki	
Żarówki	
Kotły CO	
Małe pompy CO	
Tostownice	
Suszarki	
x = nie nadaje się* ▲ = odpowiedni* ● =nadaje się*	
Powyzsze informacje należy traktowac jako orientacyjne, w razie wątpliwości należy upewnić się o kompatybilności z danego typu inwertera.	
<b>Urządzenia podobne:</b> Przetwornice DC/AC z napięciem wyjściowym w kształcie czystej sinusoide	

## **Szczegóły**

Rodzaj przetwornicy  
Zasilanie i ładowanie

DC/AC sinus modyfikowany  
przetwornice / reduktory napięć