

Przełącznik DVB-T sterowany pilotem / IRC-500

Cena: 69.00 zł

Prze??cznik DVB-T sterowany pilotem / IRC-500

Kod produktu: 021303

Prze??cznik IRC-500 sygna?u antenowego telewizji naziemnej i kablowej sterowany dowolnym pilotem. **Prze??cznik umo?liwia pod??czenie do gniazda antenowego telewizora sygna?u z lokalnej sieci kablowej oraz sygna?ów z naziemnych nadajników telewizji cyfrowej.** Prze??czenie nast?puje poprzez d?u?sze (ok. 5sek.) przytrzymanie dowolnego przycisku pilota podczerwieni, dioda sygnalizacyjna zaczyna wówczas miga?, a nast?pnie po prze??czeniu sygnalizuje stan prze??cznika: ?wiec?ca aktywne wej?cie MUX, gaszona aktywne wej?cie CABLE.

Specyfikacja:

- model: IRC-500;
- zasilanie: poprzez gniazdo TV prze??cznika - minus na obudowie;
- napi?cie zasilania prze??cznika: 5-12V DC;
- mo?liwo?? za??czenia przej?cia napi?cia zasilaj?cego na gniazdo MUX - zwarcie zwory wewn?trz obudowy (fabrycznie zwora rozwarta);
- cz?stotliwo?? pracy: 50-900MHz;
- t?umienie dla wej?cia aktywnego: max. 1,5dB;
- t?umienie dla wej?cia nieaktywnego: min. 40dB;
- pobór pr?du: max. 10mA;
- maksymalny pobór pr?du przez gniazdo MUX: 500mA;

- jednostka miary: sztuka

Monta?:
Gniazdo antenowe telewizora pod??czamy do gniazda TV na prze??czniku, telewizj? kablow? do Cable, a anteny cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T do gniazda MUX. Prze??cznik zasilany jest z napi?cia 5V z gniazda telewizora (nale?y uaktywni? t? opcj? w menu telewizora); je?eli telewizor nie posiada wyj?cia napi?cia 5V to nale?y zastosowa? zasilacz stabilizowany 5V lub 12V z antenowym separatorem zasilania pod??czonym do gniazda antenowego telewizora; je?eli napi?cie to jest konieczne do zasilania wzmacniaczy antenowych to mo?na prze??czy? przej?cie tego napi?cia na gniazdo MUX (prze??cznik wraz z opisem wewn?trz obudowy).
Prze??cznik nale?y tak umie?ci?, aby dioda sygnalizacyjna by?a widoczna (zapewniona widoczno?? dla sygna?u podczerwieni z pilota IR).

Szczegóły

Osprzęt RTV - SAT	przełaczniki Diseqc, switche