

## Konwerter monoblock twin MAXIMUM XO-62



Cena: 149.00 zł

**Konwerter monoblock twin MAXIMUM XO-62**

**Kod produktu:** 013162

**Producent:** Maximum

Konwerter **Monoblock Twin** marki **Maximum XO-62** z serii XO dla transmisji w HDTV i DVB-S2. Promienniki na satelity rozstawione o 6 stopni na orbicie (Astra 19E + Hot Bird 13E) z **dwoma wyjściami bezpośrednio na dwa odbiorniki (dekodery dwóch różnych platform) lub podwójnego odbiornika PVR (oglądanie i nagrywanie niezależnie).**

**Idealny do nbox recordera lub PVR Cyfry+ dla anteny 80-85cm.**

### Dane techniczne :

- Zakres częstotliwości wejściowej: Pasma dolne: 10.7 ~ 11.7 GHz; Pasma górne: 11.7 ~ 12.75 GHz
- Zakres częstotliwości wyjściowej: Pasma dolne: 950 ~ 1950 MHz ; Pasma górne: 1100 ~ 2150 MHz
- Częstotliwość oscylatora (LO) dolne pasmo 9,75 GHz
- Częstotliwość oscylatora (LO) górne pasmo 10,60 GHz
- Stabilność częstotliwości: 25° C: +/- 1 MHz
- Szum fazowy: L.O. 1 KHz Offset: -60 dBc/Hz; 10 KHz Offset: -75 dBc/Hz; 100 KHz Offset: -95 dBc/Hz; 1 MHz offset: -105 dBc/Hz
- Przełączanie pasm: Pasma dolne: 0/22kHz lub DiSEqC 1.0 Command; Pasma górne: 0/22kHz lub DiSEqC 1.0 Command
- Wzmocnienie: Min.: 53 dB; Max.: 63 dB
- Odchylenie wzmocnienia: +/- 0.5 dB / 26 MHz
- Pobór prądu (typowy): 200 mA
- Napięcie przełączania: 13 ~ 18 V
- Temperatura pracy: -40° ~ 60°C
- Współczynnik szumów 0,2dB.
- Uchwyt konwertera 40mm.
- Waga: 499g

### Szczegóły

Rodzaj konwertera  
Osprzęt RTV - SAT

Monoblock  
konwertery