

Konwerter single MAXIMUM XO-11

Cena: 22.00 zł



Konwerter single MAXIMUM XO-11

Kod produktu: 005461

Producent: Maximum

Konwerter Maximum z jednym wyjściem. Duże wzmocnienie, szeroki promiennik, osłona złącza.

Dane techniczne :

- Zakres częstotliwości wejściowej: Pasmo dolne: 10.7 ~ 11.7 GHz; Pasmo górne: 11.7 ~ 12.75 GHz
- Zakres częstotliwości wyjściowej: Pasmo dolne: 950 ~ 1950 MHz ; Pasmo górne: 1100 ~ 2150 MHz
- Częstotliwość oscylatora (LO) dolne pasmo 9,75 GHz
- Częstotliwość oscylatora (LO) górne pasmo 10,60 GHz
- **Stabilność częstotliwości:** 25° C: +/- 1 MHz; -30° ~ 60° C: +/- 3 MHz
- **Szum fazowy: L.O.** 1 KHz Offset: -50 dBc/Hz; 10 KHz Offset: -75 dBc/Hz; 100 KHz Offset: -95 dBc/Hz
- **Przełączanie pasm:** Pasmo dolne: 0 KHz; Pasmo górne: 22 KHz +/- 4 KHz continuous tone signal
- **Wzmocnienie:** Min.: 52 dB; Max.: 63 dB
- **Pobór prądu Max.:** 160 mA
- Napięcie przełączania: Vertical: 12.0 ~ 14.0 V; Horizontal: 16.0 ~ 20 V
- **Temperatura pracy:** -40° ~ 60°C
- Współczynnik szumów: 0,1 dB

Szczegóły

Rodzaj konwertera	Single (pojedyncze)
Osprzęt RTV - SAT	konwertery